TE2

Q17
125A, 3-bieg.
HAE312

3

4xYKY35mm2+YKY25mm2

SPN 415
"C"

R<10Ω

ZK3a

SVN121,122,123

L73H
D02, 3x35/63A

CD426J
25A 30mA

MB110A
B 10A

EPN510

ES220

TE2.01 YDY 4x1,5 mm² — OŚWIETLENIE MAGAZYN2 1200W

MB110A
B 10A

TE2.02 YDY 3x1,5 mm² AW — OŚWIETLENIE AWARYJNE KIERUNKOWE 100W

MB110A
B 10A

TE2.03 YDY 4x1,5 mm² — OŚWIETLENIE WEJŚCIA DO MAGAZYNU2 200W

MB110A
B 10A

Rezerwa

CD226J
25A 30mA

MB110A
B 10A

TE2.05 — T.STER2.1 — T.STER2.2

CD441J
40A 30mA

MB116A
B 16A

TE2.06 YDY 3x2,5 mm² 4 gn — GNIAZDA OGÓLNE MAGAZYN2 1200W

MB116A
B 16A

TE2.07 YDY 3x2,5 mm² 4 gn — GNIAZDA OGÓLNE MAGAZYN2 1200W

MB116A
B 16A

TE2.08 YDY 3x2,5 mm² 4 gn — GNIAZDA OGÓLNE MAGAZYN2 1200W

MB316A
B 16A

TE2.09 YDY 5x2,5 mm² 2 gn — GNIAZDA 3F MAGAZYN2 3000W

MB316A
B 16A

TE2.10 YDY 5x2,5 mm² 2 gn — GNIAZDA 3F MAGAZYN2 3000W

L73H
D02, 3x35/63A

CD426J
25A 30mA

MB116A
B 16A

TE2.11 YDY 3x2,5mm — ZASILANIE Nagrzewnic 600 W

MB116A
B 16A

TE2.12 YDY 3x2,5mm

MB116A
B 16A

TE2.13 REZERWA

CD426J
25A 30mA

MB316A
B 16A

TE2.14 YDY 5x2,5 mm² — ZASILANIE BRAM 3 kW

MB316A
B 16A

TE2.15 YDY 5x2,5 mm² — ZASILANIE BRAM 3 kW

CD226J
25A 30mA

MB110A
B 10A

TE2.16 REZERWA

L73H
D02, 3x25/63A

TE2.17 YDY 5x4 mm² — GNIAZDA 3F (63A) MAGAZYN2 5000W

L73H
D02, 3x25/63A

TE2.18 YDY 5x4 mm² — GNIAZDA 3F (63A) MAGAZYN2 5000W

L73H
D02, 3x16/63A

RB

TE2.19 — ZASILANIE RB NA ELEWACJI 6000W

L73H
D02, 3x25/63A

TE2.20 REZERWA

Pi= 34 300 W
Psz= 12 000 W
In=18,25 A

R<10Ω

NUMER RYSUNKU: 8	SKALA: 1	DATA: MARZEC 2019	OBIEKT	GŁÓWNY PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY
			ADRES INWESTYCJI: 33-340 STARY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 12	INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA
			STADIUM: PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
			PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat tablicy TE2	